

Quadros Abertos tipo CA-2

CONSTITUIÇÃO

- Caixilho;
- Bastidor;
- Aparelhagem;
- Interruptor geral de baixa tensão;
- Triblocos;
- Bases corta-circuitos fusível;
- Barramentos;
- Contactor para iluminação pública;
- Acessórios de fixação;
- Condutores isolados para ligações entre aparelhagem.

EQUIPAMENTO

- 1 Interruptor geral 4x1250A;
- 5 Saídas trifásicas equipadas c/ triblocos DIN2, 400A IP00;
- 3 Bases unipolares NH00 para protecção geral de IP;
- 1 Contactor Tripolar 400V categoria AC3 63A comandado por Interruptor horário ou célula fotoeléctrica (excluídos);
- 6 Bases NH00 para iluminação pública.
- 3 Transformadores de Corrente 1000/5A, CL0,5 – 10 VA (saída p/ contador Geral);
- 3 Amperímetros Bimetálicos c/ indicação de ponta máxima 1000/5A;
- 2 Seccionadores fusíveis unipolares 10 A para circuito de comando e iluminação do PT;
- 1 Comutador de três posições A-0-M;
- Preparado e com espaço reservado para a colocação do contador totalizador e de iluminação pública.

VARIANTES:

- Entrada por Interruptor/Disjuntor, Tripolar/Tetrapolar de 400 A a 1800 A;
- Até 8 saídas NH2 (sem Iluminação pública);
- Sem Iluminação Pública;
- Triblocos Seccionáveis Corte em Carga (corte unipolar ou corte tripolar);

